(LUTRON)グラフィックアイ4000
コントロールユニット

(LUTRON)調光盤

負荷配線用端子台

AC100V(N)

AC100V(L)

TVMモジュール

PWM(-)

PWM(+)

AC100V(L)

AC100V(N)

信号種類スイッチ
※「市販調光器側」にしてください。

拡大図

<-市販調光器　LC-DMRJ>

(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-_-DPJ-PWM

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24A

AC100入力
白：Neutral
緑：アース
黒：Live

DC24V(-)　黒

DC24V(+)　赤

入力 送り 調光信号

LC-DMRJ 信号入力

下限値 調整

電源入力

灯具接続

DC24V　白

DC24V　白

(TOKISTAR)トキラックス
TLX-__-__
TLXWG-__-__-__

(TOKISTAR)アドバンテージ
AVXF-__-__
AV-__-__-__

極性はありません。

信号反転スイッチ
※調光操作と実際の調光が反転した場合は、信号反転スイッチを切り替えて下さい。

平衡型ケーブル
※CPEV、CPEEを使用ください。

AC100入力
白：Neutral
緑：アース
黒：Live

DC24V(-)　黒

DC24V(+)　赤

DC24V　白

DC24V　白

※図は代表灯具トキラックスで、その他アドバンテージLEDも同様に接続できます。

極性はありません。

注記

※(LUTRON)グラフィックアイ4000を使用する際は、信号種類スイッチを「市販調光器側」
　に合わせてください。
※市販の調光器を使用する際は、LCFF-1CH-DPJを最大10台まで連結可能です。
　ただし、本機器１台でPWM信号の電流を最大10mA使用します。
　調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。
※LCFF-1CH-DPJの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※市販PWM調光器の結線に極性はありません。
※調光操作と実際の調光が反転した場合は、信号反転スイッチを切り替えて下さい。
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2015/5/15
Draft 図面	A.Sasaki
Check 検図	M.Aoki
Approve 承認	C.Ishibiki

Scale 寸法	
Weight 重量	
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称	(LUTRON)グラフィックアイ4000×FF調光スレーバ アドバンテージ/ラックス配線系統図
Product No. 製品番号	GE4000-FF-AV_TLX

TOKI CORPORATION
Tel　03-5763-6121　　Fax　03-5763-6130